


JANE Q - Radiocomando che copia in autoapprendimento codici fissi con frequenza da 26 a 40 MHz.

PROCEDURA DI DUPLICAZIONE

La procedura di duplicazione avviene per ogni singolo tasto. È possibile programmare anche prima di inserire il quarzo di frequenza.

1. Posizionare il **JANE Q** e il radiocomando funzionante come **figura 1**.
2. Premere, senza rilasciare, uno dei tasti **A** che si intende duplicare. Dopo 6 secondi il **LED** inizia a lampeggiare.
3. Premere, senza rilasciare, il tasto del telecomando funzionante da copiare e attendere che il **LED** termini di lampeggiare, se rimane acceso, significa che il tasto **A** ha copiato il codice trasmesso.
4. Rilasciare il tasto **A** e quello del radiocomando funzionante.

Per programmare un altro tasto del radiocomando funzionante ripetere tutta la **PROCEDURA DI DUPLICAZIONE** usando un secondo tasto **A**.




JANE Q - Remote control that copies and saves fixed codes of frequency da 26 a 40 MHz.

DUPLICATION PROCEDURE

Duplicate codes for each individual button. The device can be programmed even before inserting the quartz oscillator.

1. Position the **JANE Q** and the original remote as in **figure 1**.
2. Press and hold the **A** button you wish to use to duplicate. After 6 seconds the **LED** will begin to flash.
3. Press and hold the button of the remote to be copied and wait until the **LED** stops flashing, if it stays on, it means that button **A** has copied and saved the transmitted code
4. Release button **A** and the one on the original remote.

To copy another function of the original remote repeat the entire **DUPLICATION PROCEDURE** using the second **A** button.



Caratteristiche Tecniche

Frequency	Da 26 a 40 MHz
Frequency band	Da 26 a 40 MHz - dispositivo classe 1
Power	10 mW e.r.p.
Alimentazione	batteria 12v alcalina
Codifica	Codice fisso
Numero canali	2-4

Garanzia: 24 mesi

Fabbricazione e tecnologia: 100% made in Italy

Dichiarazione di conformità

Il fabbricante, Luigino Pellattiero, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio JQxxx-2/JQxxx-4 è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <http://italfile.it/conformita-jane-q/>

Luigino Pellattiero - Vicenza, 31.05.2017

Luigino Pellattiero

Technical Information

Frequency	Da 26 a 40 MHz
Frequency band	Da 26 a 40 MHz - class 1 device
Power	10 mW e.r.p.
Supply	12v alkaline battery
Encryption	Fixed code
Number of channels	2-4

Warranty: 24 months

Manufacturing and technology: 100% made in Italy

Declaration of conformity

Hereby, Luigino Pellattiero declares that the radio equipment type JQxxx-2/JQxxx-4 is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://italfile.it/conformita-jane-q/>

Luigino Pellattiero - Vicenza, 31.05.2017

Luigino Pellattiero