

Leggere la presente guida per importanti informazioni sulla sicurezza e sulla salute, nonché per apprendere i termini della Garanzia Limitata che si applica al dispositivo 1Control SOLO acquistato. Errori nell'uso e nella manutenzione di questo prodotto potrebbero aumentare il rischio di danni, infortuni seri o letali. Consultare questa guida e conservare tutto il materiale cartaceo fornito per riferimento futuro.

Sei un aiuto? Collegati al sito all'indirizzo [www.1control.it](http://www.1control.it)

## INDICE

- 1 - CONSIGLI D'USO
- 2 - MISURE DI SICUREZZA
- 3 - USO SICURO
- 4 - PULIZIA E MANUTENZIONE
- 5 - AVVERTENZE GENERALI E SOSTITUZIONE BATTERIE
- 6 - GARANZIA LIMITATA DEL PRODUTTORE
- 7 - CORRETTO SMALTIMENTO PRODOTTO E BATTERIE
- 8 - CONFORMITÀ

## 1 - CONSIGLI D'USO

Pronto all'uso in 3 mosse:

1. Scarica gratis l'App "1Control SOLO" su Apple App Store e Google Android Play Store. Se non la visualizzi dagli Store, significa che il tuo smartphone non possiede il Bluetooth Smart LE 4.0 e non è tra quelli compatibili con 1Control SOLO. In questo caso contatta il centro di assistenza al sito all'indirizzo [www.1control.it/support](http://www.1control.it/support).
2. Copia il radiocomando originale semplicemente avvicinandolo al dispositivo. Se l'accoppiamento non avviene correttamente, controlla sul sito [www.1control.it](http://www.1control.it) la lista dei radiocomandi compatibili e se non trovi il tuo, contatta il centro di assistenza, al sito all'indirizzo [www.1control.it/support](http://www.1control.it/support).
3. Posizionalo vicino al cancello e utilizza l'App per aprire e chiudere. Se non funziona, controlla sul sito [www.1control.it](http://www.1control.it) i consigli per un corretto posizionamento oppure contatta il centro di assistenza, al sito all'indirizzo [www.1control.it/support](http://www.1control.it/support).

1Control SOLO è in grado di duplicare i radiocomandi di frequenza compresa tra: 433.92 MHz - 868.3 MHz, codifica fissa e rolling code. Proprio per queste particolarità che lo rendono unico sul mercato, 1Control SOLO deve adattarsi ai codici di trasmissione ed alle varie modalità di apprendimento dei ricevitori; è molto importante leggere attentamente queste istruzioni prima di procedere alla copia e alla messa in funzione. Ogni telecomando ha un codice personalizzato che viene trasmesso su una determinata frequenza. Nei telecomandi a codice fisso questo codice è sempre lo stesso, quindi una volta copiato seguendo le istruzioni il telecomando è pronto all'uso. Nei telecomandi rolling code il codice trasmesso varia secondo un algoritmo matematico diverso per ogni produttore e deve essere riconosciuto dalla centralina ricevente del cancello. Per questo motivo il telecomando dopo aver eseguito le istruzioni di copia dovrà essere associato alla centralina ricevente con modalità che variano secondo il modello. L'app "1Control SOLO" ti guiderà nella copia del tuo telecomando attraverso una semplice procedura passo-passo. Inoltre sul sito [www.1control.it](http://www.1control.it) puoi trovare altre istruzioni con le varie procedure per i telecomandi rolling code.

Una volta copiato il radiocomando, posiziona 1Control SOLO vicino al cancello o garage entro un raggio di circa 15-20 metri. Riduci la distanza in caso di ostacoli quali muri di cemento o altro che possano interferire con il segnale. Altri elementi che potrebbero ridurre la potenza del segnale sono le caratteristiche dello smartphone ed il tipo di cancello/garage.

1Control SOLO può essere fissato a muro, tramite le viti incluse nella confezione, oppure può essere fissato ad un palo, attraverso le fascette, sempre incluse, dopo aver avvitato il supporto a palo alla base del supporto a muro.

Alcuni suggerimenti:

- Non preoccuparti di pioggia o neve: 1Control SOLO è prodotto per resistere alle intemperie ed è certificato IP45.
- Cerca di evitare muri tra la posizione in macchina e 1Control SOLO.
- Posiziona 1Control SOLO ad almeno 1 metro da terra.
- Nel decidere dove collocare 1Control SOLO, scegli in modo da minimizzare la distanza tra te ed il dispositivo nelle situazioni d'uso più frequenti, come ad esempio quando arrivi a casa con l'auto.



Puoi anche tenere 1Control SOLO in auto o in moto, ad esempio nel portaoggetti, portandolo quindi sempre con te: lo potrai utilizzare in tutte le tue abitazioni e persino in azienda! Così non dovrai preoccuparti della distanza di 15 metri tra te e 1Control SOLO.

## 2 - MISURE DI SICUREZZA



### Sicurezza del traffico prima di tutto!

Si prega di rispettare le leggi locali, guida con entrambe le mani e di badare prima di tutto alla sicurezza stradale.



### Interferenze

Interferenze elettromagnetiche possono peggiorare le prestazioni di qualunque dispositivo senza fili, incluso 1Control SOLO.



### Accessori e batterie

Utilizzare solo accessori e batterie indicate.



### Resistenza agli agenti atmosferici

Questo dispositivo è impermeabile, conforme alla classe IP45



### Conservare le istruzioni

Ricordatevi di conservare le istruzioni ed il materiale cartaceo contenuto nella confezione, soprattutto il codice PIN, necessario per il funzionamento del prodotto.

## 3 - USO SICURO

Utilizzare esclusivamente la tipologia di batterie indicata al capitolo 4 di questo documento. L'utilizzo di qualsiasi altro tipo di batterie potrebbe causare danni anche gravi all'apparato o alle batterie stesse, inclusi perdite di fluido, surriscaldamento, esplosione o incendio. Il fluido rilasciato dalle batterie è corrosivo e può essere tossico. Potrebbe inoltre provocare danni agli occhi e alla pelle e rappresentare un enorme pericolo se ingerito. Nel caso in cui i liquidi della batteria dovessero entrare in contatto con gli occhi, risciacquare bene con molta acqua, non sfregare con le dita, e recarsi immediatamente in ospedale.

Non sottoporre il dispositivo ad urti, scuotimenti o lanci violenti. Non mettere il dispositivo e/o le batterie in forni a microonde o qualsiasi altro dispositivo a pressione elevata. Non utilizzare il dispositivo in luoghi contenenti gas esplosivo: potrebbe non funzionare o incendiarsi. Non appoggiare il dispositivo su superfici ad alta temperatura: potrebbe non funzionare bene.

Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini. 1Control SOLO contiene dispositivi wireless. Seppure conforme alle norme vigenti e marchiato CE, come tutti i dispositivi wireless 1Control SOLO potrebbe influenzare il normale funzionamento di alcuni dispositivi elettronici e medici, perciò si prega di rispettare i relativi regolamenti. Non smontare o modificare il dispositivo, potrebbe essere dannoso, e non funzionare. Non gettare il dispositivo nel fuoco, potrebbe incendiarsi ed esplodere. Non saldare i contatti del dispositivo, potrebbe portare a perdite, surriscaldamenti, esplosioni o incendi. Nel caso in cui il dispositivo dovesse surriscaldarsi, cambiare colore o distorcersi durante l'uso, interrompere immediatamente l'uso e richiederne la sostituzione. Nel caso in cui il dispositivo perda fluido o emani cattivo odore, spostarlo lontano da fonti di calore onde evitare pericolo di incendio o esplosione.

## 4 - PULIZIA E MANUTENZIONE

Utilizzare un panno morbido umido per pulire il dispositivo. Non usare alcool, diluenti o benzine.

## 5 - AVVERTENZE GENERALI E SOSTITUZIONE BATTERIE

Si prega di smaltire le batterie esauste in conformità alle leggi locali, separatamente dai rifiuti comuni. Il dispositivo 1Control SOLO richiede **2 batterie standard tipo C da 1,5V** (mezza torcia) che sono incluse nell'apparecchio al momento dell'acquisto, e ne garantiscono il funzionamento per almeno 18 mesi. Ogni volta che si sostituiscono le batterie, assicurarsi di utilizzare esclusivamente batterie nuove. Per una durata prolungata è consigliabile utilizzare batterie alcaline. Il dispositivo 1Control SOLO ha una tensione nominale 3.3V e una potenza 0,3W.

Per sostituire le batterie

1. Capovolgere il dispositivo 1Control SOLO e svitare le 4 viti utilizzando un cacciavite a croce.
2. Con l'aiuto di una moneta rimuovere il coperchio avendo cura di non perdere le due guarnizioni inserite nei cilindri delle viti. In caso di smarrimento o di rottura sono presenti due guarnizioni di riserva.
3. Rimuovere le batterie
4. Inserire le batterie nuove, orientando le estremità positive (+) e negative (-) secondo quanto indicato sulle etichette apposte nell'alloggiamento.

**Solo per batterie usa e getta (non ricaricabili)**

Attenzione rischio di esplosione in caso di sostituzione con batterie di tipo non corretto. Utilizzare e sostituire le batterie vecchie solo con batterie di dimensioni e tipo appropriati (alcaline, zinco-carbonio o zinco-cloruro).

**Solo per batterie ricaricabili**

Attenzione rischio di esplosione in caso di sostituzione con batterie di tipo non corretto. Utilizzare e sostituire le batterie vecchie solo con batterie dello stesso tipo e potenza.

## 6 - GARANZIA LIMITATA DEL PRODUTTORE

Gli obblighi di 1Control S.r.l. sono limitati alla riparazione o, a sua discrezione, alla sostituzione del prodotto o delle parti difettose. I centri assistenza autorizzati sono gli unici incaricati da 1Control per l'attività di assistenza in garanzia. Questa garanzia non influisce sui diritti del cliente prescritti dalla legge secondo la legislazione nazionale applicabile in vigore, né sui diritti del cliente nei confronti del rivenditore derivanti dal contratto di compravendita. In assenza di legislazione nazionale applicabile, questa garanzia è la sola e unica salvaguardia del cliente e né 1Control, né le sue consociate o i suoi distributori sono responsabili per alcun danno accidentale o indiretto ai prodotti 1Control, derivanti dalla violazione delle condizioni di garanzia sin qui descritte. Queste condizioni non pregiudicano i diritti riconosciuti al Consumatore dal Codice del Consumo. Alcuni prodotti possono differire da queste linee guida. Verificare con il proprio rivenditore oppure visitando il sito web di [www.1control.it](http://www.1control.it)

### Esclusione di altri danni

Nella misura massima consentita dalla legge applicabile, 1Control e i suoi fornitori, le sue consociate e i suoi agenti non saranno responsabili per: danni incidentali o consequenziali; danni o perdite di qualsiasi natura relative a mancato guadagno, perdita di dati, di privacy o di informazioni confidenziali, incapacità di utilizzare interamente o in parte il dispositivo Hardware o il Software, danni alla persona o mancato rispetto di obblighi (inclusi, a titolo esemplificativo, l'obbligo di diligenza, buona fede e perizia) oppure danni indiretti, speciali o morali derivanti dal, o correlati in qualunque modo, al Software o al Dispositivo Hardware. Le suddette esclusioni si applicano anche nel caso in cui 1Control o i suoi fornitori, le sue consociate o i suoi agenti siano stati informati della possibilità dei verificarsi di tali perdite o danni e anche in caso di errore, colpa (inclusa la negligenza), responsabilità oggettiva o cosiddetta responsabilità prodotto, falsa rappresentazione o altri motivi. Poiché alcune giurisdizioni non ammettono l'esclusione o la limitazione di responsabilità per danni incidentali o consequenziali, la limitazione o le esclusioni di cui sopra potrebbero non essere applicabile all'Utente.

### Esclusione dalla copertura

La presente Garanzia Limitata non è applicabile e 1Control non è responsabile ai sensi della presente Garanzia Limitata nel caso in cui il Software o il Dispositivo Hardware:

- sia utilizzato per scopi commerciali, inclusa la locazione o il leasing;
- sia modificato e manomesso;
- sia danneggiato da cause di forza maggiore, uso improprio o illecito, negligenza, incidente, deterioramento, gestione o applicazione errata o da altre cause non correlate ai difetti del Dispositivo Hardware o del Software;
- sia danneggiato da programmi, dati, virus o file oppure durante spedizioni o trasmissioni;
- non sia utilizzato in conformità alla documentazione di accompagnamento e alle istruzioni d'uso oppure
- sia riparato, modificato o alterato da un soggetto diverso da un centro di riparazione autorizzato 1Control e il centro non autorizzato causi o contribuisca ad eventuali difetti o danni.

Questa garanzia non limita i diritti riconosciuti al consumatore dalla normativa nazionale specifica dei beni di consumo. Il periodo di tempo in cui è valida la presente garanzia è limitato a 24 mesi che decorrono dalla prima data di acquisto del prodotto. Se questo viene utilizzato a scopo professionale il periodo è ridotto a 12 mesi. Durante il periodo di garanzia, il distributore nazionale indicato in calce a questo certificato, provvederà, a proprie spese ed entro un termine ragionevole, ad eliminare i guasti che dovessero essere riscontrati ed imputabili ad un difetto di produzione. Fatto salvo quanto previsto dalla legge vigente, i difetti riscontrati da apposito personale di assistenza saranno risolti mediante la riparazione o, a totale discrezione 1Control, mediante la sostituzione del Prodotto. Questa Garanzia limitata è valida solo nel paese europeo a cui il prodotto è destinato ed è a totale carico del distributore nazionale di riferimento per quel paese e che è indicato in calce al certificato. Alcune limitazioni ai ser-

vizi di assistenza di cui alla presente Garanzia potrebbero derivare dalla presenza di componenti specifici per un paese.

**Non sono coperti da garanzia:**

- I manuali e/o gli imballi.
- I contenuti dell'utente, le configurazioni scaricate sul prodotto o software di terzi.
- I costi relativi alle spedizioni del prodotto da e per il centro assistenza autorizzato.
- Il deterioramento dovuto a normale usura del prodotto includendo anche le batterie.
- Le rotture dovute a cause accidentali o ad imperizia e tutti i danni causati da qualsiasi agente esterno.
- Tutti i danni causati da un uso non conforme a quanto descritto nel manuale a corredo del prodotto.
- Tutti i guasti causati da uso di accessori non originali, da virus o da connessioni a computer e a reti.

### Limiti di responsabilità

Questa Garanzia rappresenta la tutela fornita al consumatore da 1Control tramite il concessionario di riferimento e non intende limitare le garanzie del consumatore poste in obbligo al rivenditore dalle legislazioni dei diversi paesi. La presente Garanzia sarà riconosciuta solo ed esclusivamente nei centri tecnici autorizzati o presso i rivenditori che curano la commercializzazione dei prodotti a marchio 1Control. I termini di Garanzia non sono prorogabili a nessun titolo e decorrono esclusivamente dalla data della prima vendita del prodotto al consumatore finale come certificato da un documento fiscale valido.

Le parti guaste sostituite durante le riparazioni in Garanzia sono di esclusiva proprietà 1Control e non potranno essere pretese dal consumatore a nessun titolo. Nei limiti previsti dalla legge vigente ed in mancanza di dolo, nessuna responsabilità è imputabile ad 1Control per danni dovuti alla perdita di dati utente causata da qualsivoglia difettosità coperta dalla Garanzia. Il consumatore per poter ottenere la riparazione dovrà sempre far pervenire il prodotto a sue spese, presso il centro autorizzato, privo di qualsivoglia blocco o codice di sicurezza che ne limitino od impediscano l'uso. Sono altresì esclusi dalle responsabilità la perdita di profitti le perdite causate dall'inutilizzo del Prodotto o perdite di ricavi per qualsivoglia danno diretto, indiretto, speciale o consequenziale.

La responsabilità di 1Control è sempre limitata al valore di acquisto del prodotto ed il consumatore deve sempre e a sua cura mantenere copia dei dati e del software personale presente nella memoria del telefono. Per i guasti che, per le motivazioni sopra elencate, non fossero riconducibili ai termini di questa Garanzia il consumatore che desideri non effettuare la riparazione, sarà tenuto a versare il corrispettivo del preventivo richiesto dal centro di assistenza. 1Control non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile di questa richiesta perché estranea alla tutela di garanzia. ATTENZIONE: La garanzia non è mai valida se vengono riscontrati sui prodotti tentativi di apertura o manomissioni di qualsiasi tipo inclusa l'asportazione e/o la cancellazione delle etichette.

## 7 - CORRETTO SMALTIMENTO PRODOTTO E BATTERIE

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti". Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. La raccolta differenziata della presente apparecchiatura giunta a fine vita è organizzata e gestita dal produttore. L'utente che vorrà disfarsi della presente apparecchiatura dovrà quindi contattare il produttore e seguire il sistema che questo ha adottato per consentire la raccolta separata dell'apparecchiatura giunta a fine vita. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riutilizzo e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte del detentore comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente. Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione, indica che la batteria di questo prodotto non deve essere smaltita con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita.

Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se la batteria non viene smaltita correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

## 8 - CONFORMITÀ

1Control SOLO è stato costruito in conformità alle seguenti direttive: 2011/65/UE, 2004/108/CE. È prodotto in conformità delle seguenti norme tecniche: EN 50581:2012, ETSI EN 300 220 - 1, ETSI EN 300 220 - 2 EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 62479:2010, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+AC:2011, 1999/5/CE, 2006/95/CE Brescia il 29.10.2015, Legale Rappresentante, Matteo Galvagni