

## Telecomando ZEROTRE autoapprendimento.

### Copia di un codice

Per prima cosa bisogna fare il reset del telecomando:

- 1) premere contemporaneamente il tasto 1 e 3, con delicatezza, senza forzare.
- 2) dopo circa 2 secondi il led emette un paio di lampeggi, tenendo sempre premuto il tasto 1 rilasciare il tasto 3, poi sempre senza lasciare il tasto 1 premere 3 volte in successione il tasto 3. A questo punto il led inizia a lampeggiare regolarmente confermando la cancellazione di tutti i codici. A conferma di questo, premendo brevemente uno qualsiasi dei quattro tasti il led non si deve accendere.
- 3) per fare una copia mettere i due radiocomandi schiena contro schiena, premere il tasto dell'originale e poi il tasto del nuovo telecomando sul quale si vuole copiare il codice. Il led farà prima 2 lampeggi, poi 3 lampeggi, poi inizierà a trillare velocemente a conferma della copia avvenuta.

In alcuni casi, secondo il tipo di telecomando da copiare, può essere necessario posizionare i due telecomandi testa contro testa o fianco a fianco.

Se l'operazione di copia non dovesse andare a buon fine ed il led non trilla ripetere l'operazione dal punto 2 provando a cambiare posizione ai due telecomandi. Se il led trilla ma il telecomando non apre ripetere l'operazione del punto 1

**ATTENZIONE! Per trasmettere il codice la batteria del telecomando originale deve essere alla massima carica. Se i lampeggi del led non confermano la copia del codice, riprovare dopo aver sostituito la batteria del telecomando di origine.**

Per memorizzare gli altri tasti ripetere l'operazione dal punto 3.

Per sostituire le batterie svitare le 3 viti sul retro e aprire i due semigusci del telecomando.

Non disperdere la batteria nell'ambiente!

